



## SERIE SOSTH

### /DESCRIPCIÓN

Los nuevos conjuntos SOSTH de protección combinada contra sobretensiones cumplen con los requisitos de las normas particulares de ENDESA, incluyendo un descargador de sobretensiones transitorias Tipo 1+2 de intensidad de impulso  $I_{imp}$  12.5 kA para aquellas situaciones en las que la alimentación al cuadro general no proceda de una centralización de contadores.

El conjunto se constituye de: un **interruptor general automático**, una **bobina de protección contra sobretensiones permanentes** y un **descargador de sobretensiones transitorias (Tipo 1+2)**.

Todo ello montado y precableado con puentes de conexión de sección adecuada para la intensidad nominal de la línea y **de acuerdo a las indicaciones de la Guía de Aplicación del REBT**.

### /CARACTERÍSTICAS

- \_ Interruptor general automático (IGA), 2P, hasta 63 A
- \_ Bobina de protección contra sobretensiones permanentes asociada a IGA
- \_ Descargador de sobretensiones transitorias Tipo 1+2
- \_ Cartuchos recambiables para el descargador
- \_ Intensidad de impulso  $I_{imp}$  (10/350 $\mu$ s): 12.5 kA
- \_ Conjunto precableado con puentes de conexión, de sección adecuada a las especificaciones del Reglamento

## GUÍA DE SELECCIÓN DE PRODUCTO

DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE ENDESA.

### SITUACIÓN 1 / Alimentación procedente de una Centralización de Contadores

**CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES**  
TRANSITORIAS (Tipo 1) 100 kA



**CUADRO INDIVIDUAL**  
PERMANENTES + TRANSITORIAS (Tipo 2)



**SELECCIÓN DE PRODUCTO**  
3P+N / Con contacto de señalización

**Ex9UE1+2 25R 3PN 280**



**SELECCIÓN DE PRODUCTO**

	IGA (1P+N)	IGA (2P)	IGA+DIF (1P+N)
25A	COMT225	SOST225	TOP125
32A	COMT232	SOST232	TOP132
40A	COMT240	SOST240	TOP140
	3 módulos	4 módulos	4 módulos

### SITUACIÓN 2 / Alimentación NO procedente de una Centralización de Contadores

**CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES**



**CUADRO INDIVIDUAL**  
PERMANENTES + TRANSITORIAS (Tipo 1+2) 12.5kA



**SELECCIÓN DE PRODUCTO**

	IGA (2P)
25A	SOSTH225
32A	SOSTH232
40A	SOSTH240
	6 módulos



Síguenos en nuestras redes:



[chint.eu](http://chint.eu)

**CHINT Electrics:**  
**Oficina Central**  
+34 91 645 03 53  
[info@chint.eu](mailto:info@chint.eu)

**CHINT Cataluña**  
+34 93 477 76 45  
[catalunya@chint.eu](mailto:catalunya@chint.eu)

**CHINT Canarias y Baleares**  
+34 92 268 83 20  
[islas@chint.eu](mailto:islas@chint.eu)

**CHINT Sur**  
+34 954 470 767  
[infosur@chint.eu](mailto:infosur@chint.eu)